

Émetteur Handy

Un émetteur de poche polyvalent conçu pour une commande de précision



Informations techniques Handy

- **Classe de protection** : IP65
- **Fonctionnalité arrêt certifiée** : EN ISO 13849-1 cat. 3, PL d
- **Bandes de fréquences** : 433 ou 915 Mhz
- **Portée opérationnelle** : > 100 m / > ~330 ft
- **Température de fonctionnement** : -25 °C à +70 °C / ~ -15 °F à +158 °F
- **Autonomie** : 20 heures pour une seule recharge
- **Dimensions** : (L x H x P) 76 x 253 x 50 mm / ~ 2,99 x 9,96 x 1,97 in
- **Poids** : 0,50 kg / 1,1 lb piles comprises
- **Boutons** : 10 boutons poussoirs
- **Fonctionnalités** : commande proportionnelle et digitale
- **Deux modes de fonctionnement** : chaque bouton prend en charge deux fonctions
- **Commande simultanée** : actionne jusqu'à quatre fonctionnalités proportionnelles à la fois
- **Ajustement par l'utilisateur** : réglage des vitesses sans outils extérieurs
- **Retour d'information à l'opérateur** : indication de fonctionnement et de niveau des piles par LED

Lorsque vos applications nécessitent une commande précise sur un appareil de poche simple et ergonomique, l'émetteur Handy de type "Handheld" représente une association optimale de performances et de commodité. Doté de boutons-poussoirs proportionnels pour un fonctionnement précis et d'un système de recharge intégré, il est conçu pour permettre aux opérateurs de gérer des tâches avancées d'une seule main. Conforme au niveau de sécurité PL d (ISO 13849), la Handy contribue à des opérations efficaces et précises, et s'aligne sur les attentes réglementaires dans les milieux industriels d'aujourd'hui.

Pourquoi choisir la Handy?

Boutons proportionnels

Chaque bouton de l'émetteur Handy offre une commande minutieusement mesurée, permettant aux opérateurs de régler la vitesse ou la puissance avec nuance. Cette réactivité accrue peut être particulièrement bénéfique dans les tâches nécessitant un toucher léger ou une puissance variable.

Port de charge intégré

Pas besoin de batailler avec des systèmes de recharge encombrants. L'émetteur Handy comprend un port CC intégré pour une recharge facile, garantissant que votre radiocommande est active et toujours disponible pour le prochain travail. Adaptateur de voiture et convertisseur CA/CC disponibles.

Sécurité de fonctionnement PL d

Conforme au niveau de sécurité PL d (ISO 13849), l'émetteur Handy contribue à des flux de travail efficaces. Sa conception intuitive s'équilibre avec praticité et sécurité, ce qui vous permet de l'intégrer rapidement dans votre gamme de produits ou vos systèmes existants.