

Mini Joystick trasmettitore

Joystick transmitter built for consistent performance



Informazioni tecniche su Mini Joystick

- **Classe di protezione:** IP65
- **Funzione di arresto:** a norma EN ISO 13849-1 cat. 3, PL d
- **Bande di frequenza:** 433 MHz, 915 MHz o 2,4 GHz (altre frequenze disponibili su richiesta)
- **Portata:** > 100 m / > ~330 ft.
- **Comando via cavo:**
- **Lunghezza standard:** 10 metri / ~33 ft.
- **Dimensioni:** (L x A x P):
290 x 160 x 190 mm / ~11.42 x 6.30 x 7.48 in (senza display a colori)
- **Peso:** 1,4-2,2 kg / ~3.1-4.8 lbs. batteria inclusa
- **Joystick:** 1-3 joystick
- **Altri attuatori:** Diversi interruttori a levetta, pulsanti e selettori rotativi
- **Feedback all'operatore mediante:**
 - LED (diodi a emissione luminosa)
 - Display monocromatico da 2.4" con 128 x 64 px
 - Display a colori da 4.3" con 480 x 272 px

Devi affrontare la sfida di fornire attrezzature su cui gli operatori possano contare turno dopo turno? Il trasmettitore Mini Joystick è stato progettato pensando a questa esigenza, offrendo un design robusto e collaudato ideale per ambienti impegnativi. È progettato per fornire tutte le funzionalità essenziali richieste dall'applicazione con particolare attenzione a durata, sicurezza funzionale e comfort dell'operatore.

Perché scegliere Mini Joystick?

Leggero, ergonomico e facile da usare

Progettato per mantenere gli operatori comodi e in controllo, riduce l'affaticamento durante le lunghe sessioni di lavoro e promuove un'esecuzione accurata delle attività.

Tecnologia collaudata

Basato su decenni di esperienza nella progettazione di radiocomandi, Mini Joystick è testato per eccellere in condizioni difficili, offrendo un'affidabilità su cui tu possa sempre contare.

Accesso al mercato globale

Supportando le bande di frequenza 413 MHz, 915 MHz o 2,4 GHz, Mini Joystick consente alle attrezzature di accedere facilmente a più mercati.