

Mini Joystick zender

Joystick-zender gebouwd voor
consistente prestaties



Technische informatie over Mini Joystick

- **Beschermklasse:** IP65
- **Stopfunctie:** in overeenstemming met EN ISO 13849-1 cat. 3, PL d
- **Frequentiebanden:** 433 MHz, 915 MHz of 2,4 GHz (andere frequenties beschikbaar op aanvraag)
- **Werkbereik:** > 100 m / > ~330 ft.
- **Kabelbediening:** Standaard lengte 10 m / ~33 ft.
- **Afmetingen:** (B × H × D):
290 × 160 × 190 mm /
~11,42 × 6,30 × 7,48 inch (zonder kleurendisplay)
- **Gewicht:** 1,4-2,2 kg / ~3,1-4,8 lbs. inclusief batterij
- **Joysticks:** 1-3 joysticks
- **Overige actuatoren:** Diverse tuimelschakelaars, drukknoppen en rotatieschakelaars
- **Optionele operator feedback door:**
 - LED's (lichtgevende diodes)
 - Monochroom display 2,4" met 128 × 64 px
 - Kleurendisplay 4,3" met 480 × 272 px

U staat voor de uitdaging materieel af te leveren waarop operators dag op dag kunnen vertrouwen. De Mini Joystick is ontworpen met die behoefte in gedachten en biedt een robuuste, alom bewezen ontwerp dat uitstekend tot zijn recht komt in veeleisende omgevingen. Het systeem is ontworpen om de essentiële functies te bieden die uw toepassing nodig heeft, met een sterke focus op duurzaamheid, functionele veiligheid en comfort voor de operator.

Waarom kiezen voor Mini Joystick?

Licht, ergonomisch en gebruiksvriendelijk

Ontworpen om te zorgen dat de operator comfortabel werkt en de controle behoudt, minder moe wordt tijdens lange werksessies en de werkzaamheden nauwkeurig uitvoert.

Bewezen technologie

De Mini Joystick is gebaseerd op tientallen jaren ervaring in de ontwikkeling van afstandsbedieningen en getest om te excelleren in de zwaarste omstandigheden zodat u kunt rekenen op de betrouwbaarheid die u van ons gewend bent.

Toegang tot de wereldmarkt

De Mini Joystick ondersteunt de frequentiebanden 413 MHz, 9, 15 MHz of 2,4 GHz zodat u uw materieel eenvoudig op meerdere markten kunt introduceren.