

Mini Joystick nadajnik

Nadajnik z manipulatorami krzyżowymi stworzony z myślą o niezawodnej wydajności



Dane techniczne modelu Mini Joystick

- **Stopień ochrony:** IP65
- **Funkcja zatrzymania awaryjnego:** zgodnie z normą EN ISO 13849-1 kat. 3, PL d
- **Pasma częstotliwości:**
- **Dostępne wersje:** 433 MHz, 915 MHz lub 2,4 GHz – inne częstotliwości na zamówienie.
- **Zasięg działania:** > 100 m
- **Sterowanie za pomocą kabla:** Standardowa długość: 10 metrów
- **Wymiary:** (szer. × wys. × gł.): 290 × 160 × 190 mm (bez kolorowego wyświetlacza)
- **Waga:** 1,4-2,2 kg z akumulatorem
- **Manipulatory krzyżowe:** 1-3 manipulatory krzyżowe
- **Inne elementy sterujące:** Różne przełączniki, przyciski i przełączniki obrotowe
- **Opcjonalna informacja zwrotna od operatora:**
 - Diody LED (diody elektroluminescencyjne)
 - Monochromatyczny wyświetlacz o przekątnej 2,4 cala i rozdzielczości 128 × 64 pikseli
 - Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala i rozdzielczości 480 × 272 pikseli

Stoisz przed zadaniem zapewnienia operatorom sprzętu, na którym będą mogli polegać podczas każdej zmiany. Nadajnik Mini Joystick został zaprojektowany z myślą o tej potrzebie – zapewnia wytrzymałość i oferuje sprawdzoną i wytrzymałą konstrukcję, która doskonale sprawdza się w wymagającym środowisku pracy. Zapewnia dokładnie to czego wymaga Twoja aplikacja, trwałość, pełne bezpieczeństwo funkcjonalne oraz wygodę i komfort użytkowania.

Dlaczego warto wybrać Mini Joystick?

Lekki, ergonomiczny i intuicyjny w obsłudze

Zaprojektowany z myślą o komforcie i pełnej kontroli operatora, ogranicza zmęczenie podczas długich zmian i pomaga w precyzyjnym wykonywaniu zadań.

Sprawdzona technologia

Mini Joystick, opracowany na podstawie dziesięcioleci doświadczeń w dziedzinie zdalnego sterowania, został przetestowany pod kątem sprawności w trudnych warunkach i niezawodności, na której możesz polegać.

Dostęp do globalnego rynku

Dzięki obsłudze pasm 413 MHz, 915 MHz lub 2,4 GHz, Mini Joystick umożliwia łatwe dostosowanie sprzętu do wymagań rynkowych.