

Émetteur Rocket

Commande de poche avec la sécurité pour priorité



Informations techniques Rocket

- **Classe de protection** : IP65
- **Fonctionnalité d'arrêt certifiée**: EN ISO 13849-1 cat. 3, PL d
- **Alimentation électrique** : 3 batteries AA rechargeables
- **Temps de fonctionnement** : ≤ 120 heures sans affichage, ≤ 40 heures avec affichage
- **Base et chargeur de batterie externe**: oui
- **Bande de fréquence** : 2,4 GHz
- **Portée opérationnelle** : > 100 m / > ~330 ft
- **Température de fonctionnement**: -25 °C à +55 °C / -13 °F à + 130 °F
- **Dimensions** : (L × H × P) : 69 × 213 × 48 mm / 2,7 × 8,4 × 1,9 in
- **Poids** : 400 g / ~ 0,88 lb piles comprises
- **Boutons** : 14 boutons-poussoirs à une ou deux positions
- **LED** : retour d'information par 5 diodes électroluminescentes
- **Affichage** : écran graphique en option avec retour d'information

Pour les constructeurs recherchant un émetteur de poche compact mais riche en fonctionnalités, la Rocket présente une combinaison idéale de sécurité de fonctionnement et de conception flexible. Que vous optiez pour l'affichage en option ou utilisiez les 14 boutons-poussoirs brevetés à 1 ou 2 positions, cet émetteur est conforme PL d (ISO 13849), vous permettant de respecter les normes de sécurité requises sur votre marché. Son boîtier robuste, sa forme ergonomique et la facilité de sa recharge en font un choix exceptionnel pour les conditions de travail exigeantes, donnant aux opérateurs la confiance et le confort dont ils ont besoin pour travailler avec efficacité.

Pourquoi choisir la Rocket ?

Radiocommande de poche polyvalente

Profitez des avantages d'une radiocommande de poche qui peut être associée à des systèmes « Bellypack » pour une configuration homogène dans différentes organisations et préférences opérationnelles.

Affichage en option

L'écran en option fournit rapidement un retour d'information, aidant les opérateurs à rester bien informés et diligents quand ils commandent des machines complexes.

Recharge facile

Maintenez sans peine la Rocket en état de marche. Sa base de chargement simplifiée garantit que l'émetteur est toujours prêt à l'emploi, évitant ainsi des temps d'arrêt coûteux.