

Handy Sender

Ein vielseitiges Handgerät für präzise Steuerung



Handy – Technische Informationen

- **Schutzart:** IP 65
- **Not-Aus-Funktion:** nach ISO 13849-1, Kat. 3, PL d
- **Frequenzbänder:** 433 oder 9,15 MHz
- **Betriebsreichweite:** > 100 m
- **Betriebstemperatur:** -25 °C bis +70 °C
- **Betriebsdauer:** 20 Stunden pro Akkuladung
- **Abmessungen:** (B × H × T) 76 × 253 × 50 mm
- **Gewicht:** 0,5 kg, inkl. Akkus
- **Tasten:** 10 Tasten
- **Funktionsumfang:** Proportionale und digitale Steuerung
- **Zwei Betriebsarten:** Jede Taste unterstützt zwei Funktionen
- **Gleichzeitige Steuerung:** Bedienen Sie bis zu vier Proportionalfunktionen gleichzeitig
- **Benutzerkalibrierung:** Geschwindigkeitseinstellungen ohne externes Werkzeug einstellbar
- **Feedback für den Bediener:** Betriebs- und Akkustatusanzeige durch LEDs

Wenn Ihre Anwendungen eine präzise Steuerung mit einem einfachen, ergonomischen Handsender erfordern, bietet der Handy Handsender eine optimale Mischung aus Leistung und Komfort. Er verfügt über proportionale Drucktasten für eine fein abgestimmte Bedienung und eine integrierte Ladefunktion, mit der der Bediener anspruchsvolle Aufgaben bequem mit einer Hand erledigen kann. Der Handy Handsender wurde für die Einhaltung der Sicherheitsstufe PL d (ISO 13849) entwickelt, unterstützt effiziente und präzise Abläufe und entspricht den gesetzlichen Erwartungen in modernen Industrieumgebungen.

Why choose Handy?

Proportionaltasten

Jede Taste auf dem Handy Handsender bietet eine sorgfältig dosierte Steuerung, sodass der Bediener Geschwindigkeit oder Kraft sorgfältig anpassen kann. Diese verbesserte Reaktionsfähigkeit kann insbesondere bei Aufgaben von Vorteil sein, die eine leichte Berührung oder variable Ausgabe erfordern.

Eingebauter Ladeanschluss

Kein lästiges Hantieren mit sperrigen Ladestationen mehr. Der Handy Handsender verfügt über einen integrierten DC Anschluss zum einfachen Aufladen, sodass Ihre Funksteuerung für die nächste Schicht immer mit Strom versorgt und zugänglich ist. Sowohl Autoadapter als auch AC/DC Konverter sind verfügbar.

Funktionelle Sicherheit PL d

Der Handy Handsender entspricht der Sicherheitsstufe PL d (ISO 13849) und ermöglicht effiziente Arbeitsabläufe. Sein benutzerfreundliches Design ist auf Funktionalität und Sicherheit ausgerichtet, sodass Sie das Gerät schnell in Ihre vorhandene Produktpalette oder Systeme integrieren können.